


Orcadia CS - Mise à jour Ile de France 2019

Procédure d'installation du CD

- 1 – Insérer le CD de mise à jour et **Arrêter** tous les programmes de la famille OrcadiaCS **sur tous les postes**


Exécuter le fichier **StopProgrammesOrcadiaCS.exe** sur tous les postes et cliquer sur "**Arrêter les programmes sélectionnés**".



- 2 - **Sur le poste principal** (ou sur un autre poste si vous n'avez pas accès au poste principal) : Lancer le programme **OGIL_MAJ_2019.exe** et confirmer les choix proposés

- 3 - **Sur le poste principal** (ou sur un autre poste si vous n'avez pas accès au poste principal) : Lancer le programme de mise à jour **MAJ_OrcadiaCS.4100.exe**

Laisser coché : "**Mettre à jour la base de données**"



- 4 - **Sur tous les autres postes** où OrcadiaCS est installé, lancer le programme de mise à jour **MAJ_OrcadiaCS.4100.exe**

Confirmer tous les choix proposés lors de l'installation..

- 5 - Lorsque tous les postes ont été installés, redémarrer **le poste principal**


Annexe : Programmes de la famille Orcadia CS à arrêter

- Programme **OrcadiaCS** sur les différents postes.  :

Cliquer sur la croix pour fermer l'application

- Programme de contrôle des lecteurs **TouchPanels** (Serveur OrcadiaCS)


Faire un clic droit sur l'icône à côté de la date "Serveur OrcadiaCSv2"



Cliquer sur "*Arrêter le serveur OCSServeur*".
Renseigner le mot de passe de fermeture : 314159

- Programme de contrôle de la synchronisation Web (Serveur OCSWEB Synchro)

Faire un clic droit sur l'icône à côté de la date "OCSWEB Synchro"



Cliquer sur "*Arrêter le serveur de synchro*".
Renseigner le mot de passe de fermeture : 314159

- Programme **Scanning**  :

Cliquer sur la croix pour fermer l'application

- Pour les lecteurs biométriques : Programme **HandKeyControl**  :

Cliquer sur la croix pour fermer l'application

Orcadia CS - Mise à jour Ile de France 2019

Opérations après installation du CD

Mise à jour des tarifs :

Lorsque la mise à jour est installée sur tous les postes, vérifier que les tarifs soient bien à jour.
Pour cela, sélectionner la fonction Gestion / Quotient familial.
Les tarifs affichés doivent être ceux en vigueur pour septembre 2019.

Les tarifs des commensaux se mettent à jour sur le régime.

Mise à jour des régimes :

Il convient ensuite de mettre à jour les tarifs des commensaux ainsi que les codes des régimes qui serviront pour le transfert des informations à la région.
Sélectionner la fonction Gestion / Régimes.

Pour chaque régime, il convient de déterminer le régime OGIL qui correspond. Sélectionner dans la liste déroulante la correspondance à affilier au régime.

Pour les régimes de commensaux, vérifier le montant du repas pour chaque trimestre.

Effectuer cette manipulation pour tous les régimes utilisés dans Orcadia CS.

The screenshot shows the 'Régimes' window in the Orcadia CS software. The title bar includes 'Régimes' and a 'FERMER' button. The interface has a search bar with 'Rechercher' and 'CATEGORIE 1'. Navigation buttons (back, forward) and action buttons ('Ajouter', 'Modifier', 'Valider', 'Annuler') are present. The main area is divided into several sections:

- Désignation:** 'COMMENSAUX 1'
- Régime OGIL:** A dropdown menu is open, showing options like 'Commensaux indice <= 380', 'Aucun', 'Au forfait 3 jours', etc. The selected option is 'Commensaux indice <= 380'.
- Table:** A table with columns 'Prestation', 'Forfait / Ticket', and 'Type paiement'. The first row is 'DEJEUNER', 'Ticket', 'Prépaiement'.
- Form fields:** Below the table, there are dropdown menus for 'DEJEUNER', 'Ticket', and 'Prépaiement'.
- Options:** Checkboxes for 'Droits constatés', 'Droit à la prime d'internat', 'Réservations multiples autorisées', and 'Afficher le "Quotient familial" dans la fiche individuelle'.
- Additional fields:** 'Nombre de passages par jour' and 'Restauration ticket' (set to 1).
- Footer:** Buttons for 'Prestations', 'Accès', 'Suspensions', and 'Produits annexes'.